epMP, s.r.o.
Herlianska 1105/96
09303 Vranov nad Topľou

+421 905 709 375
pacuta@epmp.sk
https://www.epmp.sk/

# KÁBLOVÁ LISTINA

| | |
|---|---|
| Názov stavby: | REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU |
| Stavebný objekt: | SO 01.1 REKONŠTRUKCIA INTERNÁTU |
| Časť: | ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM |
| Investor: | Obchodná akadémia Humenné |
| Miesto stavby: | kat. úz. Humenné, parc. č. 3352/3 |
| Stupeň projektu: | Dokumentácia pre realizáciu stavby |
| Dátum: | 12 / 2023 |
| Číslo zákazky: | 2023108 |

Sada:

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| | **HLAVNÝ PRÍVOD** | | | | |
| WL0 | N2XH-J 5x240 - B2ca -s1, d1, a1 | HR | RH | Hlavný privod | I.128 |
| | **ROZVÁDZAČE** | | | | |
| 0WLEPS | N2XH-J 3x2,5 - FE 180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 | RH | EPS | Elektronická požiarna signalizácia | EPS m.č. I.128 |
| 0WLHSP | N2XH-J 3x2,5 - FE 180/PS30 B2ca -s1, d1, a1 | RH | HSP | Hlasová signalizácia požiaru | HSP m.č. I.128 |
| 0WLCBS | N2XH-J 3x2,5 - FE 180/PS60 B2ca -s1, d1, a1 | RH | CBS | Centrálny batériový systém | CBS m.č. I.128 |
| CS-0WL2 | N2XH-J 3x1,5 - FE 180/PS60 B2ca -s1, d1, a1 | RH1 | CBS | Centrálny batériový systém | CBS m.č. I.128 |
| CS-0WL1 | N2XH-J 5x2,5 - FE 180/PS60 B2ca -s1, d1, a1 | RH1 | Stop | Total / Central stop | Exterier vstup SO01.3 |
| 0WL01 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | TČ1 | Tepelné čerpadlo č.1 | I.129 |
| 0WL02 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | TČ2 | Tepelné čerpadlo č.2 | I.129 |
| 0WL03 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | TČ3 | Tepelné čerpadlo č.3 | I.129 |
| 0WLDT | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RDT | Rozvádzač MaR | Kotolňa |
| 0WL04 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | EH1 | Elektrická ohrevná vložka č.1 | I.129 |
| 0WL05 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | EH2 | Elektrická ohrevná vložka č.2 | I.129 |
| 0WL06 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | EH3 | TUV č.1 | I.129 |
| 0WL07 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | EH4 | TUV č.2 | I.129 |
| 0WL08 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | VZT1 | Vetracia rekuperačná jednotka | I.129 |
| 0WL09 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | KL1 | Kondenzačná jednotka - exteriér pri I.129 | I.129 |
| 0WL10 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | KL2 | Kondenzačná jednotka - exteriér pri I.128 | I.128 |
| 0WL11 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | KL3 | Vnútorná kl. Jednotka m.č. I128 | I.128 |
| 0WL12 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | - | Trojfázová zásuvka m.č. I.131 | I.131 |
| 1WL00 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RP1 | Rozvádzač podlažia 1.NP | I.128 |
| 2WL00 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RP2 | Rozvádzač podlažia 2.NP | I.201 |
| 3WL00 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RP3 | Rozvádzač podlažia 3.NP | I.301 |
| 4WL00 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RP4 | Rozvádzač podlažia 4.NP | I.401 |
| 5WL00 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RP5 | Rozvádzač podlažia 5.NP | I.501 |
| 6WL00 | N2XH-J 5x16 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RP6 | Rozvádzač podlažia 6.NP | I.601 |
| 7WL00 | N2XH-J 5x6 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RS | Rozvádzač schodicka | schodisko |
| 8WL00 | N2XH-J 5x6 - B2ca -s1, d1, a1 | RH | RP1.3 | Rozvádzač spojovacej chodby | S.101 |
| | **Rozvádzač podlažia RP1** | | | | |
| 1WL01 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.114, I.115, I.116,I.117, I.101 |
| 1WL02 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - práčka | I.116 |
| 1WL03 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - práčka | I.116 |
| 1WL04 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - kotol | I.116 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| 1WL05 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - práčka | I.126 |
| 1WL06 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - práčka | I.126 |
| 1WL07 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - kotol | I.126 |
| 1WL08 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - práčka | I.126 |
| 1WL09 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - práčka | I.126 |
| 1WL10 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - práčka | I.126 |
| 1WL11 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvky 230V/16A - kotol | I.126 |
| 1WL12 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.126, I.127, I.130, I.128, I.131 |
| 1WL13 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.129 |
| 1WL14 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.105, I.111 |
| 1WL15 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.108, I.111 |
| 1WL16 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.112 |
| 1WL17 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.113 |
| 1WL18 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Vývod m.č. I.101 | S.101 |
| 1WL19 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Osvetlenie | I.114-I.123, I.126 |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | I.114-I.123, I.126 |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | I.118-I.123 |
| 1WL20 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Osvetlenie | I.101, I.127-I.131 |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | I.127-I.131 |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | I.101 |
| 1WL21 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Osvetlenie | I.105-I.109 |
| + | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače a pohybové senzory | I.105-I.109 |
| 1WL22 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Osvetlenie | I.111 |
| + | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | I.111 |
| 1WL23 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Osvetlenie | I.113 |
| + | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | I.113 |
| 11WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | RB1.1 | Rozvádzač bunky | izba |
| 1WL24 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.113 |
| 1WL25 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP1 | - | Zásuvka 230V/16A | I.127 |
| | Rozvádzač podlažia RP2 | | | | |
| 2WL01 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Varná doska | kuchynka - spol. miesnosť |
| 2WL02 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - mikrovlnka | kuchynka |
| 2WL03 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - rýchlovarná konvica | kuchynka |
| 2WL04 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - kuchynka | kuchynka |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| 2WL05 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - chladnička, kuchynka | kuchynka |
| 2WL06 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 2WL07 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 2WL08 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 2WL09 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Zásuvky 230V/16A - servisné | chodba, sklad, uprat. komora |
| 2WL10 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | uprat. Komora |
| 2WL11 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | sklad |
| 21WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.1 | Rozvádzač bunky | izba |
| 22WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.2 | Rozvádzač bunky | izba |
| 23WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.3 | Rozvádzač bunky | izba |
| 24WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.4 | Rozvádzač bunky | izba |
| 25WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.5 | Rozvádzač bunky | izba |
| 26WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.6 | Rozvádzač bunky | izba |
| 27WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.7 | Rozvádzač bunky | izba |
| 28WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.8 | Rozvádzač bunky | izba |
| 29WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP2 | RB2.9 | Rozvádzač bunky | izba |
| | Rozvádzač podlažia RP3 | | | | |
| 3WL01 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Varná doska | kuchynka - spol. miesnosť |
| 3WL02 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - mikrovlnka | kuchynka |
| 3WL03 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - rýchlovarná konvica | kuchynka |
| 3WL04 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - kuchynka | kuchynka |
| 3WL05 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - chladnička, kuchynka | kuchynka |
| 3WL06 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 3WL07 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 3WL08 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 3WL09 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Zásuvky 230V/16A - servisné | chodba, sklad, uprat. komora |
| 3WL10 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | uprat. Komora |
| 3WL11 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | sklad |
| 31WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.1 | Rozvádzač bunky | izba |
| 32WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.2 | Rozvádzač bunky | izba |
| 33WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.3 | Rozvádzač bunky | izba |
| 34WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.4 | Rozvádzač bunky | izba |
| 35WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.5 | Rozvádzač bunky | izba |
| 36WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.6 | Rozvádzač bunky | izba |
| 37WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.7 | Rozvádzač bunky | izba |
| 38WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.8 | Rozvádzač bunky | izba |
| 39WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP3 | RB3.9 | Rozvádzač bunky | izba |
| | Rozvádzač podlažia RP4 | | | | |
| 4WL01 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Varná doska | kuchynka - spol. miesnosť |
| 4WL02 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - mikrovlnka | kuchynka |
| 4WL03 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - rýchlovarná konvica | kuchynka |
| 4WL04 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - kuchynka | kuchynka |
| 4WL05 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - chladnička, kuchynka | kuchynka |
| 4WL06 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 4WL07 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 4WL08 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 4WL09 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Zásuvky 230V/16A - servisné | chodba, sklad, uprat. komora |
| 4WL10 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | uprat. Komora |
| 4WL11 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | sklad |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| 41WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.1 | Rozvádzač bunky | izba |
| 42WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.2 | Rozvádzač bunky | izba |
| 43WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.3 | Rozvádzač bunky | izba |
| 44WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.4 | Rozvádzač bunky | izba |
| 45WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.5 | Rozvádzač bunky | izba |
| 46WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.6 | Rozvádzač bunky | izba |
| 47WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.7 | Rozvádzač bunky | izba |
| 48WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.8 | Rozvádzač bunky | izba |
| 49WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP4 | RB4.9 | Rozvádzač bunky | izba |
| | Rozvádzač podlažia RP5 | | | | |
| 5WL01 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Varná doska | kuchynka - spol. miesnosť |
| 5WL02 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - mikrovlnka | kuchynka |
| 5WL03 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - rýchlovarná konvica | kuchynka |
| 5WL04 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - kuchynka | kuchynka |
| 5WL05 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - chladnička, kuchynka | kuchynka |
| 5WL06 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 5WL07 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 5WL08 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 5WL09 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Zásuvky 230V/16A - servisné | chodba, sklad, uprat. komora |
| 5WL10 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | uprat. Komora |
| 5WL11 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | sklad |
| 51WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.1 | Rozvádzač bunky | izba |
| 52WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.2 | Rozvádzač bunky | izba |
| 53WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.3 | Rozvádzač bunky | izba |
| 54WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.4 | Rozvádzač bunky | izba |
| 55WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.5 | Rozvádzač bunky | izba |
| 56WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.6 | Rozvádzač bunky | izba |
| 57WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.7 | Rozvádzač bunky | izba |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| 58WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.8 | Rozvádzač bunky | izba |
| 59WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP5 | RB5.9 | Rozvádzač bunky | izba |
| | Rozvádzač podlažia RP6 | | | | |
| 6WL01 | N2XH-J 5x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Varná doska | kuchynka - spol. miesnosť |
| 6WL02 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - mikrovlnka | kuchynka |
| 6WL03 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - rýchlovarná konvica | kuchynka |
| 6WL04 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - kuchynka | kuchynka |
| 6WL05 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - chladnička, kuchynka | kuchynka |
| 6WL06 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 6WL07 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 6WL08 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - študovňa | študovňa |
| 6WL09 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Zásuvky 230V/16A - servisné | chodba, sklad, uprat. komora |
| 6WL10 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | uprat. Komora |
| 6WL11 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Osvetlenie | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | spoločné priestory |
| + | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - pohybové senzory | spoločné priestory |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný so senzorom) | sklad |
| 6WL12 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | KSV | Napojenie strešnej vpuste | strecha |
| + | JYTY 2x1 | RP6 | BT | Vonkajší senzor | strecha |
| 61WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.1 | Rozvádzač bunky | izba |
| 62WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.2 | Rozvádzač bunky | izba |
| 63WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.3 | Rozvádzač bunky | izba |
| 64WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.4 | Rozvádzač bunky | izba |
| 65WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.5 | Rozvádzač bunky | izba |
| 66WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.6 | Rozvádzač bunky | izba |
| 67WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.7 | Rozvádzač bunky | izba |
| 68WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.8 | Rozvádzač bunky | izba |
| 69WL00 | N2XH-J 5x4 - B2ca -s1, d1, a1 | RP6 | RB6.9 | Rozvádzač bunky | izba |
| | Rozvádzač bunky RB1.1 | | | | |
| 11WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| 11WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, hygiena |
| 11WL3 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB2.1 | | | | |
| 21WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 21WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 21WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 21WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.1 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB2.2 | | | | |
| 22WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 22WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 22WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 22WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.2 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.2 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB2.3 | | | | |
| 23WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 23WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 23WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 23WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.3 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.3 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB2.4 | | | | |
| 24WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 24WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 24WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 24WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.4 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.4 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB2.5** | | | | |
| 25WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 25WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 25WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 25WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.5 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.5 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB2.6** | | | | |
| 26WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 26WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 26WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 26WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.6 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.6 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB2.7** | | | | |
| 27WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 27WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 27WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 27WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.7 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.7 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB2.8** | | | | |
| 28WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.8 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 28WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.8 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.8 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB2.9** | | | | |
| 29WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.9 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| 29WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.9 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB2.9 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB3.1 | | | | |
| 31WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 31WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 31WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 31WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.1 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.1 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB3.2 | | | | |
| 32WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 32WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 32WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 32WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.2 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.2 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB3.3 | | | | |
| 33WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 33WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 33WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 33WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.3 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.3 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB3.4 | | | | |
| 34WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 34WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 34WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 34WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.4 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.4 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB3.5** | | | | |
| 35WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 35WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 35WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 35WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.5 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.5 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB3.6** | | | | |
| 36WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 36WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 36WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 36WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.6 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.6 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB3.7** | | | | |
| 37WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 37WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 37WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 37WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.7 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.7 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB3.8** | | | | |
| 38WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.8 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 38WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.8 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.8 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB3.9** | | | | |
| 39WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.9 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 39WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.9 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB3.9 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.1** | | | | |
| 41WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 41WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 41WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 41WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.1 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.1 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.2** | | | | |
| 42WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 42WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 42WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 42WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.2 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.2 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.3** | | | | |
| 43WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 43WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 43WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 43WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.3 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.3 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.4** | | | | |
| 44WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 44WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 44WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 44WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.4 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.4 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| | **Rozvádzač bunky RB4.5** | | | | |
| 45WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 45WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 45WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 45WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.5 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.5 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.6** | | | | |
| 46WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 46WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 46WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 46WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.6 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.6 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.7** | | | | |
| 47WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 47WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 47WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 47WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.7 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.7 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.8** | | | | |
| 48WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.8 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 48WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.8 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.8 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB4.9** | | | | |
| 49WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.9 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 49WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.9 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB4.9 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| 0,00 | Rozvádzač bunky RB5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 51WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 51WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 51WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.1 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.1 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB5.2 | | | | |
| 52WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 52WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 52WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 52WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.2 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.2 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB5.3 | | | | |
| 53WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 53WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 53WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 53WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.3 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.3 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | Rozvádzač bunky RB5.4 | | | | |
| 54WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 54WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 54WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 54WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.4 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.4 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| | **Rozvádzač bunky RB5.5** | | | | |
| 55WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 55WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 55WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 55WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.5 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.5 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB5.6** | | | | |
| 56WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 56WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 56WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 56WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.6 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.6 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB5.7** | | | | |
| 57WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 57WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 57WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 57WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.7 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.7 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB5.8** | | | | |
| 58WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.8 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 58WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.8 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.8 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB5.9** | | | | |
| 59WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.9 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 59WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.9 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB5.9 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.1** | | | | |
| 61WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 61WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 61WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.1 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 61WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.1 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.1 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.2** | | | | |
| 62WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 62WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 62WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.2 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 62WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.2 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.2 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.3** | | | | |
| 63WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 63WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 63WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.3 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 63WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.3 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.3 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.4** | | | | |
| 64WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 64WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 64WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.4 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 64WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.4 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.4 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| | **Rozvádzač bunky RB6.5** | | | | |
| 65WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 65WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 65WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.5 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 65WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.5 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.5 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.6** | | | | |
| 66WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 66WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 66WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.6 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 66WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.6 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.6 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.7** | | | | |
| 67WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1 |
| 67WL2 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba1, izba 2, hygiena |
| 67WL3 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.7 | - | Zásuvky 230V/16A | izba2 |
| 67WL4 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.7 | - | Osvetlenie | bunka |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | bunka |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.7 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.8** | | | | |
| 68WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.8 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 68WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.8 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.8 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | **Rozvádzač bunky RB6.9** | | | | |
| 69WL1 | N2XH-J 3x2,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.9 | - | Zásuvky 230V/16A | izba, hygiena |
| 69WL2 | N2XH-J 3x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.9 | - | Osvetlenie | izba, hygiena |
| + | N2XH-O 2x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | KU68 | - | Osvetlenie - spínače | izba, hygiena |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| + | N2XH-O 5x1,5 - B2ca -s1, d1, a1 | RB6.9 | - | Ventilátor s dobehom (spínaný s osvetlením) | hygiena |
| - | H07Z-K 4 zž | 0 | - | Ochranné pospájanie | bunka |
| | CBS | | | | |
| CWL01 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a1 | CBS | - | Núdzové osvetlenie objektu SO01.3 | SO01.3 |
| CWL03 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a1 | CBS | - | Núdzové osvetlenie objektu SO01.1 - 1.NP | SO01.1 - 1.NP |
| CWL04 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a1 | CBS | - | Núdzové osvetlenie objektu SO01.1 - 2.NP | SO01.1 - 2.NP |
| CWL05 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a1 | CBS | - | Núdzové osvetlenie objektu SO01.1 - 3.NP | SO01.1 - 3.NP |
| CWL06 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a1 | CBS | - | Núdzové osvetlenie objektu SO01.1 - 4.NP | SO01.1 - 4.NP |
| CWL07 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a1 | CBS | - | Núdzové osvetlenie objektu SO01.1 - 5.NP | SO01.1 - 5.NP |
| CWL08 | N2XH-O 2x2,5 - FE 180/PS60 - B2ca -s1, d1, a1 | CBS | - | Núdzové osvetlenie objektu SO01.1 - 6.NP | SO01.1 - 6.NP |
| | Ochranné pospájanie | | | | |
| UP11WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | UP1.1 | Ochranné pospájanie | I.129 |
| UP12WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | UP1.2 | Ochranné pospájanie | I.130 |
| UP2WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | UP2 | Ochranné pospájanie | I.201 |
| UP3WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | UP3 | Ochranné pospájanie | I.301 |
| UP4WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | UP4 | Ochranné pospájanie | I.401 |
| UP5WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | UP5 | Ochranné pospájanie | I.501 |
| UP6WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | UP6 | Ochranné pospájanie | I.601 |
| WU0 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | RP1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.131 |
| WU1 | vodič H07V-K 16 zž | HUP | DR1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.130 |
| WU2 | vodič H07V-K 4 zž | HUP | RB1.1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.103 |
| WU3 | vodič H07V-K 4 zž | HUP | - | Ochranné pospájanie miestnosti | I.126 |
| WU4 | vodič H07V-K 4 zž | HUP | - | Ochranné pospájanie miestnosti | I.116 |
| WU5 | vodič H07V-K 4 zž | HUP | - | Ochranné pospájanie miestnosti | I.116 |
| WU6 | vodič H07V-K 4 zž | HUP | - | Ochranné pospájanie sociálnych zariadení č.1 | - |
| WU7 | vodič H07V-K 4 zž | HUP | - | Ochranné pospájanie sociálnych zariadení č.2 | - |
| UP11WU1 | vodič H07V-K 6 zž | UP1.1 | - | Ochranné pospájanie technickej miestnosti I.129 | I.129 |
| UP12WU1 | vodič H07V-K 6 zž | UP1.2 | - | Ochranné pospájanie technickej miestnosti I.130 | I.130 |
| UP2WU1 | vodič H07V-K 16 zž | UP2 | RP2 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.201 |
| UP2WU2 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.235 |
| UP2WU3 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.2 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.230 |
| UP2WU4 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.3 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.218 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| UP2WU5 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.4 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.214 |
| UP2WU6 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.5 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.210 |
| UP2WU7 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.6 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.206 |
| UP2WU8 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.7 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.202 |
| UP2WU9 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.8 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.225 |
| UP2WU10 | vodič H07V-K 4 zž | UP2 | RB2.9 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.227 |
| UP3WU1 | vodič H07V-K 16 zž | UP3 | RP3 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.301 |
| UP3WU2 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.335 |
| UP3WU3 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.2 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.330 |
| UP3WU4 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.3 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.318 |
| UP3WU5 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.4 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.314 |
| UP3WU6 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.5 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.310 |
| UP3WU7 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.6 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.306 |
| UP3WU8 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.7 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.302 |
| UP3WU9 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.8 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.325 |
| UP3WU10 | vodič H07V-K 4 zž | UP3 | RB3.9 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.327 |
| UP4WU1 | vodič H07V-K 16 zž | UP4 | RP4 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.401 |
| UP4WU2 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.435 |
| UP4WU3 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.2 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.430 |
| UP4WU4 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.3 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.418 |
| UP4WU5 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.4 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.414 |
| UP4WU6 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.5 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.410 |
| UP4WU7 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.6 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.406 |
| UP4WU8 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.7 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.402 |
| UP4WU9 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.8 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.425 |
| UP4WU10 | vodič H07V-K 4 zž | UP4 | RB4.9 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.427 |
| UP5WU1 | vodič H07V-K 16 zž | UP5 | RP5 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.501 |
| UP5WU2 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.535 |
| UP5WU3 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.2 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.530 |
| UP5WU4 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.3 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.518 |
| UP5WU5 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.4 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.514 |
| UP5WU6 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.5 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.510 |
| UP5WU7 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.6 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.506 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| UP5WU8 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.7 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.502 |
| UP5WU9 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.8 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.525 |
| UP5WU10 | vodič H07V-K 4 zž | UP5 | RB5.9 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.527 |
| UP6WU1 | vodič H07V-K 16 zž | UP6 | RP6 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.601 |
| UP6WU2 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.1 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.635 |
| UP6WU3 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.2 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.630 |
| UP6WU4 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.3 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.618 |
| UP6WU5 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.4 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.614 |
| UP6WU6 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.5 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.610 |
| UP6WU7 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.6 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.606 |
| UP6WU8 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.7 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.602 |
| UP6WU9 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.8 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.625 |
| UP6WU10 | vodič H07V-K 4 zž | UP6 | RB6.9 | Ochranné pospájanie - PEN prípojnica | I.627 |
| | DR1 | | | | |
| DAT1: 1.1 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | - | DR1 | Dátová zásuvka | I.130 |
| DAT1: 1.1 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.127 |
| DAT1: 1.2 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.127 |
| DAT1: 1.3 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.127 |
| DAT1: 1.4 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.127 |
| DAT1: 1.5 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.6 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.7 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.8 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.9 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.10 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.11 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.12 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.13 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.14 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.113 |
| DAT1: 1.15 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Prístupový bod | I.113 |
| DAT1: 1.16 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.112 |
| DAT1: 1.17 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.112 |
| DAT1: 1.18 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.112 |
| DAT1: 1.19 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.111 |
| DAT1: 1.20 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.111 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT1: 1.21 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.111 |
| DAT1: 1.22 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.103 |
| DAT1: 1.23 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.103 |
| DAT1: 1.24 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.103 |
| DAT1: 1.25 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.103 |
| DAT1: 1.26 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Prístupový bod | I.101 |
| DAT1: 1.27 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Prístupový bod | I.102 |
| DAT1: 1.28 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Prístupový bod | I.103 |
| DAT1: 1.29 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | Dátová zásuvka | I.129 |
| DAT1: 1.30 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | DR2 | I.223 |
| DAT1: 1.31 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | DR2 | I.223 |
| DAT1: 1.32 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | DR2 | I.223 |
| DAT1: 1.33 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | DR2 | I.223 |
| DAT1: 1.34 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR1 | - | DR2 | I.223 |
| | DR2 | | | | |
| DAT2: 2.1 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.225 |
| DAT2: 2.2 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.225 |
| DAT2: 2.3 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.227 |
| DAT2: 2.4 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.229 |
| DAT2: 2.5 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.231 |
| DAT2: 2.6 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.231 |
| DAT2: 2.7 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.232 |
| DAT2: 2.8 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.232 |
| DAT2: 2.9 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.236 |
| DAT2: 2.10 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.236 |
| DAT2: 2.11 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.237 |
| DAT2: 2.12 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.237 |
| DAT2: 2.13 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.14 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.15 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.16 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.17 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.18 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.19 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.20 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.21 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT2: 2.22 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.23 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.24 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.25 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.26 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.222 |
| DAT2: 2.27 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.220 |
| DAT2: 2.28 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.220 |
| DAT2: 2.29 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.220 |
| DAT2: 2.30 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.220 |
| DAT2: 2.31 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.219 |
| DAT2: 2.32 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.219 |
| DAT2: 2.33 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.219 |
| DAT2: 2.34 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.219 |
| DAT2: 2.35 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.215 |
| DAT2: 2.36 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.215 |
| DAT2: 2.37 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.215 |
| DAT2: 2.38 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.215 |
| DAT2: 2.39 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.216 |
| DAT2: 2.40 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.216 |
| DAT2: 2.41 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.216 |
| DAT2: 2.42 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.216 |
| DAT2: 2.43 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.212 |
| DAT2: 2.44 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.212 |
| DAT2: 2.45 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.212 |
| DAT2: 2.46 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.212 |
| DAT2: 2.47 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.211 |
| DAT2: 2.48 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.211 |
| DAT2: 2.49 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.211 |
| DAT2: 2.50 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.211 |
| DAT2: 2.51 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.207 |
| DAT2: 2.52 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.207 |
| DAT2: 2.53 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.207 |
| DAT2: 2.54 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.207 |
| DAT2: 2.55 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.208 |
| DAT2: 2.56 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.208 |
| DAT2: 2.57 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.208 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT2: 2.58 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.208 |
| DAT2: 2.59 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.204 |
| DAT2: 2.60 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.204 |
| DAT2: 2.61 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.204 |
| DAT2: 2.62 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.204 |
| DAT2: 2.63 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.203 |
| DAT2: 2.64 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.203 |
| DAT2: 2.65 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.203 |
| DAT2: 2.66 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Dátová zásuvka | I.203 |
| DAT2: 2.67 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Prístupový bod | I.201 |
| DAT2: 2.68 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Prístupový bod | I.201 |
| DAT2: 2.69 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | Prístupový bod | I.201 |
| DAT2: 2.70 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR2 | - | DR3 | I.203 |
| | DR3 | | | | |
| DAT3: 3.1 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.325 |
| DAT3: 3.2 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.325 |
| DAT3: 3.3 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.327 |
| DAT3: 3.4 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.329 |
| DAT3: 3.5 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.331 |
| DAT3: 3.6 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.331 |
| DAT3: 3.7 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.332 |
| DAT3: 3.8 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.332 |
| DAT3: 3.9 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.336 |
| DAT3: 3.10 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.336 |
| DAT3: 3.11 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.337 |
| DAT3: 3.12 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.337 |
| DAT3: 3.13 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.14 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.15 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.16 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.17 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.18 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.19 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.20 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.21 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.22 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT3: 3.23 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.24 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.25 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.26 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.322 |
| DAT3: 3.27 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.320 |
| DAT3: 3.28 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.320 |
| DAT3: 3.29 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.320 |
| DAT3: 3.30 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.320 |
| DAT3: 3.31 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.319 |
| DAT3: 3.32 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.319 |
| DAT3: 3.33 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.319 |
| DAT3: 3.34 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.319 |
| DAT3: 3.35 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.315 |
| DAT3: 3.36 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.315 |
| DAT3: 3.37 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.315 |
| DAT3: 3.38 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.315 |
| DAT3: 3.39 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.316 |
| DAT3: 3.40 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.316 |
| DAT3: 3.41 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.316 |
| DAT3: 3.42 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.316 |
| DAT3: 3.43 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.312 |
| DAT3: 3.44 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.312 |
| DAT3: 3.45 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.312 |
| DAT3: 3.46 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.312 |
| DAT3: 3.47 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.311 |
| DAT3: 3.48 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.311 |
| DAT3: 3.49 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.311 |
| DAT3: 3.50 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.311 |
| DAT3: 3.51 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.307 |
| DAT3: 3.52 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.307 |
| DAT3: 3.53 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.307 |
| DAT3: 3.54 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.307 |
| DAT3: 3.55 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.308 |
| DAT3: 3.56 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.308 |
| DAT3: 3.57 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.308 |
| DAT3: 3.58 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.308 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT3: 3.59 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.304 |
| DAT3: 3.60 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.304 |
| DAT3: 3.61 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.304 |
| DAT3: 3.62 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.304 |
| DAT3: 3.63 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.303 |
| DAT3: 3.64 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.303 |
| DAT3: 3.65 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.303 |
| DAT3: 3.66 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Dátová zásuvka | I.303 |
| DAT3: 3.67 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Prístupový bod | I.301 |
| DAT3: 3.68 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Prístupový bod | I.301 |
| DAT3: 3.69 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | Prístupový bod | I.301 |
| DAT3: 3.70 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR3 | - | DR4 | I.401 |
| | DR4 | | | | |
| DAT4: 4.1 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.425 |
| DAT4: 4.2 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.425 |
| DAT4: 4.3 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.427 |
| DAT4: 4.4 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.429 |
| DAT4: 4.5 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.431 |
| DAT4: 4.6 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.431 |
| DAT4: 4.7 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.432 |
| DAT4: 4.8 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.432 |
| DAT4: 4.9 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.436 |
| DAT4: 4.10 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.436 |
| DAT4: 4.11 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.437 |
| DAT4: 4.12 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.437 |
| DAT4: 4.13 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.14 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.15 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.16 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.17 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.18 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.19 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.20 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.21 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.22 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.23 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT4: 4.24 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.25 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.26 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.422 |
| DAT4: 4.27 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.420 |
| DAT4: 4.28 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.420 |
| DAT4: 4.29 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.420 |
| DAT4: 4.30 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.420 |
| DAT4: 4.31 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.419 |
| DAT4: 4.32 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.419 |
| DAT4: 4.33 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.419 |
| DAT4: 4.34 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.419 |
| DAT4: 4.35 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.415 |
| DAT4: 4.36 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.416 |
| DAT4: 4.37 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.417 |
| DAT4: 4.38 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.418 |
| DAT4: 4.39 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.416 |
| DAT4: 4.40 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.416 |
| DAT4: 4.41 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.416 |
| DAT4: 4.42 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.416 |
| DAT4: 4.43 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.412 |
| DAT4: 4.44 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.412 |
| DAT4: 4.45 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.412 |
| DAT4: 4.46 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.412 |
| DAT4: 4.47 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.411 |
| DAT4: 4.48 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.411 |
| DAT4: 4.49 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.411 |
| DAT4: 4.50 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.411 |
| DAT4: 4.51 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.407 |
| DAT4: 4.52 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.407 |
| DAT4: 4.53 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.407 |
| DAT4: 4.54 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.407 |
| DAT4: 4.55 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.408 |
| DAT4: 4.56 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.408 |
| DAT4: 4.57 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.408 |
| DAT4: 4.58 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.408 |
| DAT4: 4.59 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.404 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT4: 4.60 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.404 |
| DAT4: 4.61 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.404 |
| DAT4: 4.62 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.404 |
| DAT4: 4.63 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.403 |
| DAT4: 4.64 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.403 |
| DAT4: 4.65 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.403 |
| DAT4: 4.66 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Dátová zásuvka | I.403 |
| DAT4: 4.67 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Prístupový bod | I.401 |
| DAT4: 4.68 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Prístupový bod | I.401 |
| DAT4: 4.69 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | Prístupový bod | I.401 |
| DAT4: 4.70 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR4 | - | DR5 | I.501 |
| | DR5 | | | | |
| DAT5: 5.1 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.525 |
| DAT5: 5.2 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.525 |
| DAT5: 5.3 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.527 |
| DAT5: 5.4 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.529 |
| DAT5: 5.5 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.531 |
| DAT5: 5.6 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.531 |
| DAT5: 5.7 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.532 |
| DAT5: 5.8 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.532 |
| DAT5: 5.9 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.536 |
| DAT5: 5.10 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.536 |
| DAT5: 5.11 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.537 |
| DAT5: 5.12 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.537 |
| DAT5: 5.13 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.14 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.15 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.16 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.17 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.18 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.19 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.20 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.21 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.22 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.23 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.24 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT5: 5.25 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.26 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.522 |
| DAT5: 5.27 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.520 |
| DAT5: 5.28 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.520 |
| DAT5: 5.29 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.520 |
| DAT5: 5.30 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.520 |
| DAT5: 5.31 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.519 |
| DAT5: 5.32 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.519 |
| DAT5: 5.33 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.519 |
| DAT5: 5.34 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.519 |
| DAT5: 5.35 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.515 |
| DAT5: 5.36 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.515 |
| DAT5: 5.37 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.515 |
| DAT5: 5.38 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.515 |
| DAT5: 5.39 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.516 |
| DAT5: 5.40 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.516 |
| DAT5: 5.41 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.516 |
| DAT5: 5.42 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.516 |
| DAT5: 5.43 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.512 |
| DAT5: 5.44 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.512 |
| DAT5: 5.45 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.512 |
| DAT5: 5.46 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.512 |
| DAT5: 5.47 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.511 |
| DAT5: 5.48 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.511 |
| DAT5: 5.49 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.511 |
| DAT5: 5.50 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.511 |
| DAT5: 5.51 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.507 |
| DAT5: 5.52 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.507 |
| DAT5: 5.53 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.507 |
| DAT5: 5.54 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.507 |
| DAT5: 5.55 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.508 |
| DAT5: 5.56 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.508 |
| DAT5: 5.57 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.508 |
| DAT5: 5.58 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.508 |
| DAT5: 5.59 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.504 |
| DAT5: 5.60 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.504 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT5: 5.61 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.504 |
| DAT5: 5.62 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.504 |
| DAT5: 5.63 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.503 |
| DAT5: 5.64 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.503 |
| DAT5: 5.65 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.503 |
| DAT5: 5.66 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Dátová zásuvka | I.503 |
| DAT5: 5.67 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Prístupový bod | I.501 |
| DAT5: 5.68 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Prístupový bod | I.501 |
| DAT5: 5.69 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | Prístupový bod | I.501 |
| DAT5: 5.70 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR5 | - | DR6 | I.601 |
| | DR6 | | | | |
| DAT6: 6.1 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.625 |
| DAT6: 6.2 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.625 |
| DAT6: 6.3 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.627 |
| DAT6: 6.4 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.629 |
| DAT6: 6.5 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.631 |
| DAT6: 6.6 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.631 |
| DAT6: 6.7 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.632 |
| DAT6: 6.8 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.632 |
| DAT6: 6.9 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.636 |
| DAT6: 6.10 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.636 |
| DAT6: 6.11 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.637 |
| DAT6: 6.12 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.637 |
| DAT6: 6.13 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.14 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.15 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.16 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.17 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.18 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.19 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.20 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.21 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.22 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.23 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.24 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.25 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT6: 6.26 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.622 |
| DAT6: 6.27 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.620 |
| DAT6: 6.28 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.620 |
| DAT6: 6.29 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.620 |
| DAT6: 6.30 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.620 |
| DAT6: 6.31 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.619 |
| DAT6: 6.32 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.619 |
| DAT6: 6.33 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.619 |
| DAT6: 6.34 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.619 |
| DAT6: 6.35 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.615 |
| DAT6: 6.36 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.615 |
| DAT6: 6.37 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.615 |
| DAT6: 6.38 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.615 |
| DAT6: 6.39 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.616 |
| DAT6: 6.40 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.616 |
| DAT6: 6.41 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.616 |
| DAT6: 6.42 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.616 |
| DAT6: 6.43 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.612 |
| DAT6: 6.44 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.612 |
| DAT6: 6.45 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.612 |
| DAT6: 6.46 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.612 |
| DAT6: 6.47 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.611 |
| DAT6: 6.48 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.611 |
| DAT6: 6.49 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.611 |
| DAT6: 6.50 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.611 |
| DAT6: 6.51 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.607 |
| DAT6: 6.52 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.607 |
| DAT6: 6.53 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.607 |
| DAT6: 6.54 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.607 |
| DAT6: 6.55 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.608 |
| DAT6: 6.56 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.608 |
| DAT6: 6.57 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.608 |
| DAT6: 6.58 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.608 |
| DAT6: 6.59 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.604 |
| DAT6: 6.60 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.604 |
| DAT6: 6.61 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.604 |

# KÁBLOVÁ LISTINA

| Ozn. obvodu | Kábel | Napájací rozvádzač | Koncové zariadenie, vývod | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ozn. | Popis | Miestnosť |
| DAT6: 6.62 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.604 |
| DAT6: 6.63 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.603 |
| DAT6: 6.64 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.603 |
| DAT6: 6.65 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.603 |
| DAT6: 6.66 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Dátová zásuvka | I.603 |
| DAT6: 6.67 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Prístupový bod | I.601 |
| DAT6: 6.68 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Prístupový bod | I.601 |
| DAT6: 6.69 | S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC | DR6 | - | Prístupový bod | I.601 |